



SWITCHBOX

WYCOFANY Z OFERTY, zamiennik: EW2W, sterownik do urządzeń i oświetlenia 2x5A [Wi-Fi]

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY
Seria	Simon GO
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do urządzeń i oświetlenia 2x5A [Wi-Fi]
Typ produktu	sterownik dopuszczkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana, z potwierdzeniem
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz
Kompatybilne urządzenia i systemy	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilneHTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Maksymalne obciążenie	3500 W
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp doInternetu)
Rodzaj napięcia	230 V
Typ wyjść	przełącznik
Napięcie zasilające	230 V
Liczba wejść	1
Obsługiwane przyciski	bistabilne (tradycyjne, krzyżowe) - bez podświetlenia, monostabilne (dzwonkowe)
Typ wejść	konfigurowalne, logiczne, przyciskowe, zwiene do N
Max natężenie (łącznie)	16 A
Produkt zamienny	EW2W

Klasa ETIM	EC002924 Sterownikoświetleniowy
Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B
Liczba wyjść	1
montaż	montaż w puszcze podtynkowej (pogłębianej), w obudowie odbiornika, na szczycie słupa

Ilość w opakowaniu zbiorczym	18
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5900168580091
Typ opak. jedn.	kartonik
Wys. opak. jedn.	53 cm
Szer. opak. jedn.	30 cm
Długość opakowania jednostkowego	40 cm
EAN13 opak.	5900168580091
Max natężenie (kanał)	16 A