



## SWITCHBOX LIGHT

WYCOFANY Z OFERTY, zamiennik: EW1W.L,  
sterownik do urządzeń i oświetlenia 230V [Wi-Fi]

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY	Rodzaj materiału	kompozycja poliuretanowa nie zawierająca halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)	Ilość w opakowaniu zbiorczym	18
Seria	Simon GO	Liczba wyjść	1	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do urządzeń i oświetlenia 230V [Wi-Fi]			EAN opakowanie jednostkowe	5900168580442
Typ produktu	sterownik dopuszkowy			Typ opak. jedn.	kartonik
Stopień ochrony IP	IP20			Wys. opak. jedn.	5,3 cm
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym			Szer. opak. jedn.	3 cm
Zużycie energii	< 1 W			Długość opakowania jednostkowego	4 cm
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n, kompatybilny z WiFi, µWiFi			EAN13 opak.	5900168580442
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana				
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz				
Kompatybilne urządzenia i systemy	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5				
Sterowanie z aplikacji	SimonGO				
Maksymalne obciążenie	1150 W dla obciążenia rezystancyjnego (np. grzałka)				
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)				
Typ wyjść	przełącznik				
Napięcie zasilające	230 V				
Liczba wejść	1				
Obsługiwane przyciski	bistabilne (tradycyjne, krzyżowe) - bez podświetlenia, monostabilne (dzwonkowe)				
Typ wejść	konfigurowalne, logiczne, przyciskowe, zwiene do N				
Max nateżenie prądu	5 A				
Produkt zamienny	EW1W.L				